EL-1000　大光量モノブロック型 100wLED ライト　取扱説明書

この度は「EL-1000 大光量モノブロック型 100wLED ライト」をお買い上げ頂き誠のありがとうございました。この説明書をご覧になり、末永くご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

■商品説明

モノブロックストロボ等と操作感が変わらず、扱いやすさが魅力の大光量 LED デイライトです。リフレクターはボーエンズマウントで、従来のパネルタイプでは不可能だった、ハニカムやオパ等、様々なアクセサリーが利用できます。しかも単板で 100w という大光量は、今までに無かった理想型の点光源です。2 絞り 60 段階のデジタル調光が可能で、色温度の変化もほとんどありません。オプションのリモコンを利用すれば光量調節等が遠隔操作でき、最大 100 台までを 1 台のリモコンでコントロールできます。

■お届け内容

①本体　②リフレクター　③保護カバー　④AC

■スペック

電源：AC-100V
出力：100w
光量実測値：F8 1/125（ISO-400 / 1m）
色温度：約 5700K
サイズ：全長 320mm（360mm/ 取手込）× 高さ 120mm（200mm/ スタンド装着部込）× 幅 130mm
リフレクター：直径 180mm × 深さ 135mm
重量：2700g（リフレクター含む）

■各部名称

デジタル表示パネル
（出力、Ch:P、Ch:C）

出力調整、チャンネルダイヤル
（出力 → Ch:P → Ch:C → 出力 ... ）
※ダイヤルを押すと切り替わります。

電源

AC コード差し込み口

100wLED パネル

アンブレラ差し込み口

オプション

●WR-L2.4　EL-1000 用リモコン　￥6.300
2.4GHz、EL-1000 専用リモコンは光量調節等 1 台で 100 台のボディーをコントロールできます。
サイズ：全長 84mm × 高さ 24mm（36mm/ 突起部込）× 幅 43mm
重量：65g（電池含む）

デジタル表示パネル
（出力、Ch:P、Ch:C）

出力調整、チャンネル切り替え

チャンネル C

出力調整、チャンネル切り替え

チャンネル P

※中央の F は使用しません。

ホットシュー

単 4 電池 2 本

電源

■チャンネル設定
本体のダイヤルを押して回して、P と C のチャンネルを選びます。本体で選んだチャンネルをリモコンも同じようにあわせます。最初に P のチャンネルを選択し、次に C のチャンネルを合わします。リモコンが設定を確認するのに約 3 秒程待つと、デジタル表示パネルに出力が表示されます。本体の出力と同じになっており、リモコンで出力調整を行った際、本体の表示パネルも同期していれば、チャンネル設定完了です。
※P：0~9 チャンネル、C：0~9 チャンネル、組み合わせで 100 チャンネルになります。

●本機を分解、改造することは危険ですのでお止めください。
●高温や低温、湿度の高いところで使用しないでください。
●使用時に際し、本機器に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡ください

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20130702